

## ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΤΟΛΩΝ N-COM B902L R SERIES

Πλήκτρο		n	on	▲	▼	▲ + ▼
<b>Βασικές Λειτουργίες</b>	Ενεργοποίηση		2 sec			
	Απενεργοποίηση		6 sec			
	Αύξηση έντασης ήχου			X		
	Μείωση έντασης ήχου				X	
	Διαχείριση του μενού των λυχνιών					2 sec
	Μενού Ζευγοποίηση ***					4 sec
	Μενού Διαμόρφωσης		4 sec			
<b>Συσκευές Bluetooth</b>	Απάντηση κλήσης*	X	X	X	X	
	Φωνητική κλήση		2 sec			
	Μενού ταχείας κλήσης **	X	X			
	Τερματισμός/ άρνηση κλήσης		2 sec			
	Σύνδεση συσκευής μη αυτόματη		2 sec			
	Ενεργοποίηση συνδιάσκεψης Τηλέφωνο ΚΑΝΑΛΙ 1	X				
	Ενεργοποίηση συνδιάσκεψης Τηλέφωνο ΚΑΝΑΛΙ 2	x2				
	Ενεργοποίηση συνδιάσκεψης Τηλέφωνο ΚΑΝΑΛΙ 3	x3				
Απενεργοποίηση συνδιάσκεψης	X					
<b>Μουσική Bluetooth / Καλώδιο</b>	Εκκίνηση αναπαραγωγής μουσικής (Play)		X			
	Λειτουργία Παύσης (Pause)		X			
	Επόμενο κομμάτι (Forward)			2 sec		
	Προηγούμενο κομμάτι (REW)				2 sec	
	Κοινή χρήση μουσικής A2DP		X			
	Ενεργοποίηση καλωδίου ήχου		x3			
	Απενεργοποίηση καλωδίου ήχου		x3			
<b>Ενδοεπικοινωνία N-Com (serie 900)</b>	Σύνδεση ΚΑΝΑΛΙΟΥ 1	X				
	Αποσύνδεση ενεργής ενδοεπικοινωνίας	X				
	Κλήση ΚΑΝΑΛΙ 2	x2				
	Κλήση ΚΑΝΑΛΙ 3	x3				
	Σύνδεση ενδοεπικοινωνίας ομάδας	2 sec				
	Αποσύνδεση ενδοεπικοινωνίας ομάδας	X				
<b>Μενού Radio</b>	Ενεργοποίηση Ραδιοφώνου		x2			
	Απενεργοποίηση Ραδιοφώνου		x2			
	Αυτόματη αναζήτηση καινούργιου σταθμού			2 sec		
	Αλλαγή σταθμού (σταθμοί στη μνήμη)				2 sec	
	Απομνημόνευση σταθμού				4 sec	

\* Πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο στο πληκτρολόγιο N-Com.

\*\* Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα.

\*\*\* Ξεκινώντας από το σύστημα απενεργοποιημένο.