

SAMENVATTEND SCHEMA BEDIENINGEN N-COM B902L R SERIES

<i>Toets</i>		n	on	▲	▼	▲ + ▼
Basisfuncties	Inschakeling		2 sec			
	Uitschakeling		6 sec			
	Toename Volume			X		
	Afname Volume				X	
	Beheer menu lichten					2 sec
	Menu Pairing***					4 sec
	Configuratiemenu		4 sec			
Bluetooth systemen	Oproep beantwoorden*	X	X	X	X	
	Vocale oproep		2 sec			
	Menu Snelkiezen**	X	X			
	Gesprek weigeren/eindigen		2 sec			
	Handmatige verbinding systeem		2 sec			
	Activering telefoon conferentie KANAAL 1	X				
	Activering telefoon conferentie KANAAL 2	x2				
	Activering telefoon conferentie KANAAL 3	x3				
	Deactivering Conferentie	X				
Muziek Bluetooth / Kabel	Start muziekreproductie (Play)		X			
	Pauze (Pause)		X			
	Volgend nummer (Forward)			2 sec		
	Vorig nummer (REW)				2 sec	
	Muziekdeling A2DP		X			
	Activering audio kabel		x3			
	Desactivering audio kabel		x3			
Intercom N-Com (serie 900)	Verbinding KANAAL 1	X				
	Afmelding actieve intercom	X				
	Oproep KANAAL 2	x2				
	Oproep KANAAL 3	x3				
	Activering conferentie verbinding	2 sec				
	Deactivering conferentie verbinding	X				
Radio Menu	Inschakeling Radio		x2			
	Uitschakeling Radio		x2			
	Automatisch zoeken nieuw station			2 sec		
	Station wisselen (stations in geheugen)				2 sec	
	Station memoriseren				4 sec	

*Druk op eender welke toets van het toetsenbord N-Com.

**Druk gelijktijdig op de toetsen.

***Vanaf systeem uitgeschakeld.