

# STYRINGER: SAMMENDRAG N-COM BX4 PLUS

		Tast	on	on	▲	▲	▼	▼	⬆	⬆
		Tryk	Kort	Lang	Kort	Lang	Kort	Lang	Kort	Lang
<b>Grundlæggende Funktioner</b>	Tænd			X (2s)						
	Sluk			X (5s)						
	Højere lydstyrke				X					
	Lavere lydstyrke						X			
	Op og ned i menuen (Basis, Radio, Motorcykel-Motorcykel)			X (2s)						
<b>Bluetooth enhed</b>	Svar på telefonopkald	X			X		X			
	Taleopkald			X (4s)						
	Afslutning/nægtet opkald			X (2s)						
	Genopkald af sidste telefonnummer								X	
	Tilkobling af telefon			X (4s)						
	Afbrydelse af telefon									X (4s)
	Overførsel af opkald									X (4s)
	Aktivering af konference	X								
<b>Grundlæggende Menu</b>	Aktivering af lyd-kabel					X (2s)				
	Afbrydelse af lyd-kabel							X (2s)		
	Afbrydelse af A2PD-anordning							X (2s)		
	Start af afspilning (Play)					X (2s)				
	Pausefunktion (Pause)					X (2s)				
	Næste spor (Forward)					X (4s)				
	Start af samtaleanlæg eller "Universal Intercom"	X								
	Afbrydelse af samtaleanlæg eller "Universal Intercom"	X								
<b>Hurtig Menu</b>	Automatisk søgning af en ny station					X (2s)				
	Skift af station (blandt dem, der er gemt)							X (2s)		
	For at gemme en station					X (4s)				
<b>Menu Motorcykel-Motorcykel</b>	Svar på opkald Motorcykel-Motorcykel	X			X		X			
	Udveksling af samtaleanlæg (fra Motorcykel-Motorcykel til Pilot-Passager)*	X			X					
	Forbindelse med Motorcykel 1					X (2s)				
	Forbindelse med Motorcykel 2							X (2s)		
	Forbindelse med Motorcykel 3					X (4s)				
	Forbindelse med Motorcykel 4							X (4s)		
<b>Indstilling</b>	Tilslutningsmodus (med slukket system)			X (4s)						
	Tilslutning af samtaleanlæg "Pilot-Passager" eller "Universal Intercom"	X								
	Tilslutning af Motorcykel 1					X (2s)				
	Tilslutning af Motorcykel 2							X (2s)		
	Tilslutning af Motorcykel 3					X (4s)				
	Tilslutning af Motorcykel 4							X (4s)		
	Aktivering/Afbrydelse af menu Motorcykel-Motorcykel									X
	Slettelse af tilslutninger**									X (4s)

\* Tryk samtidig på tasterne "on" og "▲".

\*\* Med N-Com systemet i tilslutningsmodus.