

ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΤΟΛΩΝ N-COM B901 K SERIES

		Πλήκτρο	n	on	▲	▼	▲ + ▼
Βασικές Λειτουργίες	Ενεργοποίηση			2 sec			
	Απενεργοποίηση			6 sec			
	Αύξηση έντασης ήχου				X		
	Μείωση έντασης ήχου					X	
Συσκευές Bluetooth	Απάντηση κλήσης*	X	X	X	X	X	
	Φωνητική κλήση			2 sec			
	Μενού ταχείας κλήσης **	X	X				
	Τερματισμός/ άρνηση κλήσης			2 sec			
	Σύνδεση συσκευής μη αυτόματα			2 sec			
	Ενεργοποίηση συνδιάσκεψης Τηλέφωνο ΚΑΝΑΛΙ 1	X					
	Ενεργοποίηση συνδιάσκεψης Τηλέφωνο ΚΑΝΑΛΙ 2	x2					
	Ενεργοποίηση συνδιάσκεψης Τηλέφωνο ΚΑΝΑΛΙ 3	x3					
	Απενεργοποίηση συνδιάσκεψης	X					
	Μουσική Bluetooth / Καλώδιο	Εκκίνηση αναπαραγωγής μουσικής (Play)			X		
Λειτουργία Παύσης (Pause)				X			
Επόμενο κομμάτι (Forward)					2 sec		
Προηγούμενο κομμάτι (REW)						2 sec	
Κοινή χρήση μουσικής A2DP				X			
Ενεργοποίηση καλωδίου ήχου				x3			
Απενεργοποίηση καλωδίου ήχου				x3			
Ενδοεπικοινωνία N-Com (serie 900)	Σύνδεση ΚΑΝΑΛΙΟΥ 1	X					
	Αποσύνδεση ενεργής ενδοεπικοινωνίας	X					
	Κλήση ΚΑΝΑΛΙ 2	x2					
	Κλήση ΚΑΝΑΛΙ 3	x3					
	Σύνδεση ενδοεπικοινωνίας ομάδας	2 sec					
	Αποσύνδεση ενδοεπικοινωνίας ομάδας	X					
Μενού Radio	Ενεργοποίηση Ραδιοφώνου			x2			
	Απενεργοποίηση Ραδιοφώνου			x2			
	Αυτόματη αναζήτηση καινούργιου σταθμού				2 sec		
	Αλλαγή σταθμού (σταθμοί στη μνήμη)					2 sec	
	Απομνημόνευση σταθμού					4 sec	

* Πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο στο πληκτρολόγιο N-Com.

** Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα.