

ZBIRNA TABELA UKAZOV N-COM B901 S SERIES

		Tipka	ON	▲	▼	▲ + ▼
Osnovne funkcije	Vklop sistema		2 sek			
	Izklop sistema		3 sek			
	Povečanje glasnosti			X		
	Zmanjšanje glasnosti				X	
Naprave Bluetooth	Odgovor na telefonski klic*		X	X	X	
	Glasovni klic		2 sek			
	Meni za hitro klicanje **		X		X	
	Prekinitiv / zavrnitev telefonskega klica		2 sek			
	Ročna povezava z napravo		2 sek			
	Aktiviranje telefonske konference KANAL 1		X			
	Aktiviranje telefonske konference KANAL 2		x2			
	Aktiviranje telefonske konference KANAL 3		x3			
Izklop funkcije konferenca		X				
Glasba Bluetooth / kabel	Začetek predvajanja (Play)			2 sek		
	Premor (Pause)			2 sek		
	Naslednji posnetek (Forward)			3 sek		
	Prejšnji posnetek (REW)				3 sek	
	Skupna raba glasbe A2DP			2 sek		
	Aktiviranje avdio signala preko kabla		X	X		
	Prekinitiv avdio povezave preko kabla		X	X		
Interkom N-Com (serija 900)	Povezava KANALA 1		X			
	Prekinitiv aktivne interkom povezave		X			
	Klic za KANAL 2		x2			
	Klic za KANAL 3		x3			
	Povezava skupinskega interkoma					X
	Prekinitiv povezave skupinskega interkoma		X			
Radio	Vklop radia				2 sek	
	Izklop radia				2 sek	
	Samodejno iskanje nove postaje			x2		
	Menjava postaje (pred-nastavljene postaje)				x2	
	Shranjevanje postaje (pred-nastavljene postaje)					4 sek

*Pritisnite katerokoli tipko na tipkovnici N-Com.

**Tipki pritisnite sočasno.