

TAULUKKO KOMENTOJEN YHTEENVETO N-COM M5

- Vakioasetus -

		Näppäin	N	ON	N + ON	▲	▼	▲ + ▼	BACK
Perustoiminnot	Käynnistys								X
	Sammutus								2 sec
	Äänenvoimakkuuden lisääminen					X			
	Äänenvoimakkuuden laskeminen						X		
	Valojen hallintavalikko								2 sec
Bluetooth-laitteet	Puheluun vastaaminen	X	X			X	X		
	Äänipuhelu		2 sec						
	Edelliseen numeroon soittaminen			X					
	Suosikkinumeroon soittaminen	2 sec							
	Puhelun keskeytys/hylkääminen		2 sec						
	Puhelun siirto			2 sec					
	Laitteen manuaalinen päällekytkentä		2 sec						
	Laitteen manuaalinen pois päältä kytkentä					4 sec			
	Neuvottelutoiminnon päällekytkentä	X							
	Neuvottelutoiminnon pois päältä kytkentä	X							
Intercom	Päällekytkentä KANAVA 1	X							
	Intercom pois päältä kytkentä aktivoitu	X							
	Soitto KANAVA 2	x2							
	Soitto KANAVA 3	x3							
Musiikki Bluetooth / Johto	Käynnistä musiikin toisto (Play)		X						
	Pysäytys (Pause)		X						
	Seuraava raita (Forward)					2 sec			
	Edellinen raita (REW)						2 sec		
	A2DP-profiilin päällekytkentä		X						
	A2DP-profiilin pois päältä kytkentä		4 sec						
	Audiokaapelin aktivointi		x3						
	Audiokaapelin deaktivointi		x3						
Pikavalikko	Radion kytkeminen päälle		x2						
	Radion sammuttaminen		x2						
	Uuden aseman automaattihaku					2 sec			
	Aseman vaihto (jo muistissa)						2 sec		
	Aseman tallentaminen muistiin						4 sec		
Setting*	Liitântämuoto (järjestelmä pois päältä kytkettynä)								4 sec
	RDS Päällekytkentä / Pois päältä kytkentä						X		
	Smart Navi System Päällekytkentä / Pois päältä kytkentä					2 sec			
	Lisäpuhelimien (tai laitteen) liitântä		2 sec						
	Liitântä KANAVA 1	X							
	Liitântä KANAVA 2	x2							
	Liitântä KANAVA 3	x3							
	Liitântä KANAVA 4**		X						
	Liitântä KANAVA 5**		x2						
	Liitântä KANAVA 6 **		x3						
	Langattoman näppäimistön liitântä			10 sec					
Liitântöjen peruutus							4 sec		

*Kaikki Setting-toiminnot suoritetaan järjestelmän ollessa setting tilassa.

** Friends-konfigurointi aktivoituna.

- Friends konfigurointi -

		Näppäin	N	ON	N + ON	▲	▼	▲ + ▼	BACK
Perustoiminnot	Käynnistys								X
	Sammutus								2 sec
	Äänenvoimakkuuden lisääminen					X			
	Äänenvoimakkuuden laskeminen						X		
	Valojen hallintavalikko							2 sec	
Bluetooth-laitteet	Puheluun vastaaminen	X	X			X	X		
	Äänipuhelu		2 sec						
	Edelliseen numeroon soittaminen			X					
	Suosikkinumeroon soittaminen	4 sec							
	Puhelun keskeytys/hylkääminen		2 sec						
	Puhelun siirto			2 sec					
	Laitteen manuaalinen päällekytkentä		2 sec						
	Laitteen manuaalinen pois päältä kytkentä					4 sec			
	Neuvottelutoiminnon päällekytkentä	X							
	Neuvottelutoiminnon pois päältä kytkentä	X							
Intercom	Päällekytkentä KANAVA 1	X							
	Intercom pois päältä kytkentä aktivoitu	X							
	Soitto KANAVA 2	x2							
	Soitto KANAVA 3	x3							
	Soitto KANAVA 4		X						
	Soitto KANAVA 5		x2						
	Soitto KANAVA 6		x3						
Musiikki Bluetooth / Johto	Käynnistä musiikin toisto (Play)			2 sec					
	Pysäytys (Pause)			2 sec					
	Seuraava raita (Forward)				2 sec				
	A2DP-profiilin päällekytkentä			2 sec					
	A2DP-profiilin pois päältä kytkentä						4 sec		
	Audiokaapelin aktivointi						2 sec		
	Audiokaapelin deaktivointi						2 sec		
Pikavalikko	Radion kytkeminen päälle	2 sec							
	Radion sammuttaminen	2 sec							
	Uuden aseman automaattihaku					2 sec			
	Aseman vaihto (jo muistissa)						2 sec		
	Aseman tallentaminen muistiin						4 sec		
Setting*	Liitântämuoto (järjestelmä pois päältä kytkettynä)								4 sec
	RDS Päällekytkentä / Pois päältä kytkentä						X		
	Smart Navi System Päällekytkentä / Pois päältä kytkentä					2 sec			
	Lisäpuhelimien (tai laitteen) liitântä		2 sec						
	Liitântä KANAVA 1	X							
	Liitântä KANAVA 2	x2							
	Liitântä KANAVA 3	x3							
	Liitântä KANAVA 4**		X						
	Liitântä KANAVA 5**		x2						
	Liitântä KANAVA 6**		x3						
Langattoman näppäimistön liitântä			10 sec						
Liitântöjen peruutus							4 sec		

*Kaikki Setting-toiminnot suoritetaan järjestelmän ollessa setting tilassa.

** Friends-konfigurointi aktivoituna.