

SAMENVATTEND SCHEMA BEDIENINGEN N-COM M5

- Standaard Configuratie -

| | Toets | N | ON | N + ON | ▲ | ▼ | ▲ + ▼ | BACK |
|---------------------------------|--|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Basisfuncties | Inschakeling | | | | | | | X |
| | Uitschakeling | | | | | | | 2 sec |
| | Toename Volume | | | | X | | | |
| | Afname Volume | | | | | X | | |
| | Beheer menu lichten | | | | | | 2 sec | |
| Bluetooth systemen | Oproep beantwoorden | X | X | | X | X | | |
| | Vocale oproep | | 2 sec | | | | | |
| | Oproep laatste nummer | | | X | | | | |
| | Oproep Favoriet Nummer | 2 sec | | | | | | |
| | Gesprek weigeren/eindigen | | 2 sec | | | | | |
| | Transfer oproep | | | 2 sec | | | | |
| | Handmatige verbinding systeem | | 2 sec | | | | | |
| | Handmatige afmelding systeem | | | | | 4 sec | | |
| | Activering Conferentie | X | | | | | | |
| | Deactivering Conferentie | X | | | | | | |
| Intercom | Verbinding KANAAL 1 | X | | | | | | |
| | Afmelding actieve intercom | X | | | | | | |
| | Oproep KANAAL 2 | x2 | | | | | | |
| | Oproep KANAAL 3 | x3 | | | | | | |
| Muziek Bluetooth / Kabel | Start muziekreproductie (Play) | | X | | | | | |
| | Pauze (Pause) | | X | | | | | |
| | Volgend nummer (Forward) | | | | 2 sec | | | |
| | Vorig nummer (REW) | | | | | 2 sec | | |
| | Activering profiel A2DP | | X | | | | | |
| | Deactivering profiel A2DP | | 4 sec | | | | | |
| | Activering audio kabel | | x3 | | | | | |
| | Desactivering audio kabel | | x3 | | | | | |
| Radio Menu | Inschakeling Radio | | x2 | | | | | |
| | Uitschakeling Radio | | x2 | | | | | |
| | Automatisch zoeken nieuw station | | | | 2 sec | | | |
| | Station wisselen (stations in geheugen) | | | | | 2 sec | | |
| | Station memoriseren | | | | | 4 sec | | |
| Setting* | Modaliteit aansluiting (vanaf systeem uitgeschakeld) | | | | | | | 4 sec |
| | Activering / Deactivering RDS | | | | | X | | |
| | Activering / Deactivering Smart Navi System | | | | 2 sec | | | |
| | Pairing Secundaire Telefoon (of systeem) | | 2 sec | | | | | |
| | Pairing KANAAL 1 | X | | | | | | |
| | Pairing KANAAL 2 | x2 | | | | | | |
| | Pairing KANAAL 3 | x3 | | | | | | |
| | Pairing KANAAL 4** | | X | | | | | |
| | Pairing KANAAL 5** | | x2 | | | | | |
| | Pairing KANAAL 6** | | x3 | | | | | |
| Pairing draadloos toetsenbord | | | 10 sec | | | | | |
| Aansluiting wissen | | | | | | 4 sec | | |

*Alle functies van Setting zullen uitgevoerd worden met het systeem in de modaliteit Setting.

**Met configuratie Friends actief.

- Friends Configuratie -

| | Toets | N | ON | N + ON | ▲ | ▼ | ▲ + ▼ | BACK |
|---------------------------------|--|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Basisfuncties | Inschakeling | | | | | | | X |
| | Uitschakeling | | | | | | | 2 sec |
| | Toename Volume | | | | X | | | |
| | Afname Volume | | | | | X | | |
| | Beheer menu lichten | | | | | | 2 sec | |
| Bluetooth systemen | Oproep beantwoorden | X | X | | X | X | | |
| | Vocale oproep | | 2 sec | | | | | |
| | Oproep laatste nummer | | | X | | | | |
| | Oproep Favoriet Nummer | 4 sec | | | | | | |
| | Gesprek weigeren/eindigen | | 2 sec | | | | | |
| | Transfer oproep | | | 2 sec | | | | |
| | Handmatige verbinding systeem | | 2 sec | | | | | |
| | Handmatige afmelding systeem | | | | 4 sec | | | |
| | Activering Conferentie | X | | | | | | |
| | Deactivering Conferentie | X | | | | | | |
| Intercom | Verbinding KANAAL 1 | X | | | | | | |
| | Afmelding actieve intercom | X | | | | | | |
| | Oproep KANAAL 2 | x2 | | | | | | |
| | Oproep KANAAL 3 | x3 | | | | | | |
| | Oproep KANAAL 4 | | X | | | | | |
| | Oproep KANAAL 5 | | x2 | | | | | |
| | Oproep KANAAL 6 | | x3 | | | | | |
| Muziek Bluetooth / Kabel | Start muziekreproductie (Play) | | | 2 sec | | | | |
| | Pauze (Pause) | | | 2 sec | | | | |
| | Volgend nummer (Forward) | | | | 2 sec | | | |
| | Activering profiel A2DP | | | 2 sec | | | | |
| | Deactivering profiel A2DP | | | | | 4 sec | | |
| | Activering audio kabel | | | | | 2 sec | | |
| | Desactivering audio kabel | | | | | 2 sec | | |
| Radio Menu | Inschakeling Radio | 2 sec | | | | | | |
| | Uitschakeling Radio | 2 sec | | | | | | |
| | Automatisch zoeken nieuw station | | | | 2 sec | | | |
| | Station wisselen (stations in geheugen) | | | | | 2 sec | | |
| | Station memoriseren | | | | | 4 sec | | |
| Setting* | Modaliteit aansluiting (vanaf systeem uitgeschakeld) | | | | | | | 4 sec |
| | Activering / Deactivering RDS | | | | | X | | |
| | Activering / Deactivering Smart Navi System | | | | 2 sec | | | |
| | Pairing Secundaire Telefoon (of systeem) | | 2 sec | | | | | |
| | Pairing KANAAL 1 | X | | | | | | |
| | Pairing KANAAL 2 | x2 | | | | | | |
| | Pairing KANAAL 3 | x3 | | | | | | |
| | Pairing KANAAL 4** | | X | | | | | |
| | Pairing KANAAL 5** | | x2 | | | | | |
| | Pairing KANAAL 6** | | x3 | | | | | |
| | Pairing draadloos toetsenbord | | | 10 sec | | | | |
| | Aansluiting wissen | | | | | | 4 sec | |

*Alle functies van Setting zullen uitgevoerd worden met het systeem in de modaliteit Setting.

**Met configuratie Friends actief.