

SAMMENFATTENDE SKEMA OVER BETJENINGER N-COM B5L

- Standard Konfiguration -

<i>Tast</i>		N	ON	N + ON	▲	▼	▲ + ▼
Grundlæggende Funktioner	Tænd		2 sec				
	Sluk		6 sec				
	Højere lydstyrke				X		
	Lavere lydstyrke					X	
	Styring af Lys menuen						2 sec
Bluetooth kilder	Svar på telefonopkald	X	X		X	X	
	Taleopkald		2 sec				
	Genopkald af sidste telefonnummer			X			
	Hurtigopkald	2 sec					
	Afslutning/nægtet opkald		2 sec				
	Overførsel af opkald			2 sec			
	Manuel tilslutning af kilde		2 sec				
	Manuel afbrydelse af kilde				4 sec		
	Konference aktivering	X					
	Konference afbrydelse	X					
Samtaleanlæg	Tilslutning KANAL 1	X					
	Afbrydelse af aktivt samtaleanlæg	X					
	Opkald KANAL 2	x2					
	Opkald KANAL 3	x3					
Musik Bluetooth / Kabel	Start af afspilning (Play)		X				
	Pausefunktion (Pause)		X				
	Næste spor (Forward)				2 sec		
	Forrige spor (REW)					2 sec	
	Aktivering af A2DP profil		X				
	Afbrydelse af A2DP profil		4 sec				
	Aktivering af lyd kabel		x3				
	Afbrydelse af lyd kabel		x3				
Hurtig Menu	Tænding af radio		x2				
	Slukning af radio		x2				
	Automatisk søgning af en ny station				2 sec		
	Skift af station (blandt dem, der er gemt)					2 sec	
	For at gemme en station					4 sec	
Setting*	Tilslutningsmodus (med slukket system)		4 sec				
	RDS Aktivering/Afbrydelse					X	
	Smart Navi System Aktivering/Afbrydelse				2 sec		
	Tilknytning af ekstratelefon (eller kilde)		2 sec				
	Tilknytning KANAL 1	X					
	Tilknytning KANAL 2	x2					
	Tilknytning KANAL 3	x3					
	Tilknytning KANAL 4**		X				
	Tilknytning KANAL 5**		x2				
	Tilknytning KANAL 6**		x3				
	Slettelse af tilslutninger						4 sec

*Alle setting funktionerne udføres med systemet i Setting modus.

**Med aktiv Friends konfiguration.

- Friends Konfiguration-

	<i>Tast</i>	N	ON	N + ON	▲	▼	▲ + ▼
Grundlæggende Funktioner	Tænd		2 sec				
	Sluk		6 sec				
	Højere lydstyrke				X		
	Lavere lydstyrke					X	
	Styring af Lys menuen						2 sec
Bluetooth kilder	Svar på telefonopkald	X	X		X	X	
	Taleopkald		2 sec				
	Genopkald af sidste telefonnummer			X			
	Hurtigopkald	4 sec					
	Afslutning/nægtet opkald		2 sec				
	Overførsel af opkald			2 sec			
	Manuel tilslutning af kilde		2 sec				
	Manuel afbrydelse af kilde					4 sec	
	Konference aktivering	X					
	Konference afbrydelse	X					
Samtaleanlæg	Tilslutning KANAL 1	X					
	Afbrydelse af aktivt samtaleanlæg	X					
	Opkald KANAL 2	x2					
	Opkald KANAL 3	x3					
	Opkald KANAL 4		X				
	Opkald KANAL 5		x2				
	Opkald KANAL 6		x3				
Musik Bluetooth / Kabel	Start af afspilning (Play)			2 sec			
	Pausefunktion (Pause)			2 sec			
	Næste spor (Forward)				2 sec		
	Aktivering af A2DP profil			2 sec			
	Afbrydelse af A2DP profil					4 sec	
	Aktivering af lydkabel					2 sec	
	Afbrydelse af lydkabel					2 sec	
Hurtig Menu	Tænding af radio	2 sec					
	Slukning af radio	2 sec					
	Automatisk søgning af en ny station				2 sec		
	Skift af station (blandt dem, der er gemt)					2 sec	
	For at gemme en station					4 sec	
Setting*	Tilslutningsmodus (med slukket system)		4 sec				
	RDS Aktivering/Afbrydelse					X	
	Smart Navi System Aktivering/Afbrydelse				2 sec		
	Tilknytning af ekstratelefon (eller kilde)		2 sec				
	Tilknytning KANAL 1	X					
	Tilknytning KANAL 2	x2					
	Tilknytning KANAL 3	x3					
	Tilknytning KANAL 4**		X				
	Tilknytning KANAL 5**		x2				
	Tilknytning KANAL 6**		x3				
	Slettelse af tilslutninger						4 sec

*Alle setting funktionerne udføres med systemet i Setting modus.

**Med aktiv Friends konfiguration.