

KOMMANDOOVERSIKT N-COM B5L

- Standardkonfigurasjon -

Knapp		N	ON	N + ON	▲	▼	▲ + ▼
Basisfunksjoner	Slå på		2 sec				
	Slå av		6 sec				
	Øke volum				X		
	Senke volum					X	
	Betjening av LED lys meny						2 sec
Bluetooth-enheter	Svare anrop	X	X		X	X	
	Stemmeanrop		2 sec				
	Ring tilbake siste nummer			X			
	Anrop vennenummer	2 sec					
	Legge på/ikke svare		2 sec				
	Overføring av telefonsamtale			2 sec			
	Manuell tilkobling til enhet		2 sec				
	Manuell frakobling fra enhet				4 sec		
	Aktivisering konferanse	X					
	Deaktivisering konferanse	X					
Interfon	Tilkobling KANAL 1	X					
	Frakobling aktivert interkom	X					
	Anrop KANAL 2	x2					
	Anrop KANAL 3	x3					
Musikk Bluetooth / ledning	Starte musikkavspilling (Play)		X				
	Pausefunksjon (Pause)		X				
	Neste spor (Forward)				2 sec		
	Forrige spor (REW)					2 sec	
	Aktivisering A2DP-profil		X				
	Deaktivisering A2DP-profil		4 sec				
	Aktivisering av lyd ledning		x3				
	Deaktivisering av lyd ledning		x3				
Radiomeny	Slå på radio		x2				
	Slå av radio		x2				
	Automatisk søk av ny kanal				2 sec		
	Endre kanal (lagrede kanaler)					2 sec	
	Lagre kanal					4 sec	
Setting*	Synkroniseringsmodus (fra avslått system)		4 sec				
	Aktivisering / deaktivering RDS					X	
	Aktivisering / deaktivering Smart Navi System				2 sec		
	Synkronisering sekundærtelefon (eller enhet)		2 sec				
	Synkronisering KANAL 1	X					
	Synkronisering KANAL 2	x2					
	Synkronisering KANAL 3	x3					
	Synkronisering KANAL 4**		X				
	Synkronisering KANAL 5**		x2				
	Synkronisering KANAL 6**		x3				
Slette affiliasjooner						4 sec	

*Alle «setting»-funksjonene skal utføres med systemet i «setting»-modus.

**Med Friends-konfigurasjon aktivert.

- Friends konfigurasjon -

	<i>Knapp</i>	N	ON	N + ON	▲	▼	▲ + ▼
Basisfunksjoner	Slå på		2 sec				
	Slå av		6 sec				
	Øke volum				X		
	Senke volum					X	
	Betjening av LED lys meny						2 sec
Bluetooth-enheter	Svare anrop	X	X		X	X	
	Stemmeanrop		2 sec				
	Ring tilbake siste nummer			X			
	Anrop vennenummer	4 sec					
	Legge på/ikke svare		2 sec				
	Overføring av telefonsamtale			2 sec			
	Manuell tilkobling til enhet		2 sec				
	Manuell frakobling fra enhet					4 sec	
	Aktivisering konferanse	X					
	Deaktivisering konferanse	X					
Interfon	Tilkobling KANAL 1	X					
	Frakobling aktivert interkom	X					
	Anrop KANAL 2	x2					
	Anrop KANAL 3	x3					
	Anrop KANAL 4		X				
	Anrop KANAL 5		x2				
	Anrop KANAL 6		x3				
Musikk Bluetooth / ledning	Starte musikkavspilling (Play)			2 sec			
	Pausefunksjon (Pause)			2 sec			
	Neste spor (Forward)				2 sec		
	Aktivisering A2DP-profil			2 sec			
	Deaktivisering A2DP-profil					4 sec	
	Aktivisering av lyd ledning					2 sec	
	Deaktivisering av lyd ledning					2 sec	
Radiomeny	Slå på radio	2 sec					
	Slå av radio	2 sec					
	Automatisk søk av ny kanal				2 sec		
	Endre kanal (lagrede kanaler)					2 sec	
	Lagre kanal					4 sec	
Setting*	Synkroniseringsmodus (fra avslått system)		4 sec				
	Aktivisering / deaktivering RDS					X	
	Aktivisering / deaktivering Smart Navi System				2 sec		
	Synkronisering sekundærtelefon (eller enhet)		2 sec				
	Synkronisering KANAL 1	X					
	Synkronisering KANAL 2	x2					
	Synkronisering KANAL 3	x3					
	Synkronisering KANAL 4**		X				
	Synkronisering KANAL 5**		x2				
	Synkronisering KANAL 6**		x3				
Slette affiliasjooner						4 sec	

*Alle «setting»-funksjonene skal utføres med systemet i «setting»-modus.

**Med Friends-konfigurasjon aktivert.