

ÜBERSICHT DER STEUERUNGSBEFEHLE N-COM B902 R SERIES

| <i>Taste</i> | | n | on | ▲ | ▼ | ▲ + ▼ |
|---|---|-------|-------|-------|-------|-------------|
| Basisfunktionen | Einschalten | | 2 sec | | | |
| | Ausschalten | | 6 sec | | | |
| | Lautstärke erhöhen | | | X | | |
| | Lautstärke verringern | | | | X | |
| | Menü "Kopplung***" | | | | | 4 sec |
| | Menü "Konfigurationen" | | | 4 sec | | |
| Bluetooth-Geräte | Anruf entgegennehmen* | X | X | X | X | |
| | Anruf tätigen | | 2 sec | | | |
| | Schnellwahl-Anruf** | X | X | | | |
| | Anruf abweisen | | 2 sec | | | |
| | Verbindung manuell herstellen | | 2 sec | | | |
| | Aktivierung Konferenzgespräch Telefon KANAL 1 | X | | | | |
| | Aktivierung Konferenzgespräch Telefon KANAL 2 | x2 | | | | |
| | Aktivierung Konferenzgespräch Telefon KANAL 3 | x3 | | | | |
| | Desaktivierung Konferenzgespräch | X | | | | |
| Musikwiedergabe über Bluetooth / Kabel | Musikwiedergabe starten (Play) | | X | | | |
| | Funktion Pause (Pause) | | X | | | |
| | Nächster Track (Forward) | | | 2 sec | | |
| | Vorheriger Track (REW) | | | | 2 sec | |
| | A2DP Musik teilen | | X | | | |
| | Audiosystem über Kabel aktivieren | | x3 | | | |
| | Audiosystem über Kabel deaktivieren | | x3 | | | |
| N-Com Gegensprechanlage (Serie 900) | Verbindung KANAL 1 | X | | | | |
| | Verbindung zu Gegensprechanlage trennen | X | | | | |
| | Anruf KANAL 2 | x2 | | | | |
| | Anruf KANAL 3 | x3 | | | | |
| | Verbindung mit Gruppengesprechanlage herstellen | 2 sec | | | | |
| | Verbindung mit Gruppengesprechanlage trennen | X | | | | |
| Menü Radio | Radio einschalten | | x2 | | | |
| | Radio ausschalten | | x2 | | | |
| | Automatische Suche nach Radiosender | | | 2 sec | | |
| | Radiosender (gespeicherte Sender) austauschen | | | | 2 sec | |
| | Radiosender speichern | | | | 4 sec | |

* Drücken Sie eine beliebige Taste der N-Com Tastenvorrichtung.

** Drücken Sie alle Tasten gleichzeitig.

***Ausgehend vom ausgeschalteten System.