

ESQUEMA RESUMEN DE MANDOS N-COM B902

		Botón	n	on	▲	▼	▲ + ▼
Funciones Básicas	Encendido			2 sec			
	Apagado			6 sec			
	Subir el volumen				X		
	Bajar el volumen					X	
	Menú Emparejamiento***			4 sec			
	Menú Configuración						4 sec
Dispositivos Bluetooth	Respuesta llamada*	X	X	X	X		
	Llamada vocal			2 sec			
	Menú llamada Rápida**	X	X				
	Colgar/rechazar llamada			2 sec			
	Conexión Manual Dispositivo			2 sec			
	Activación Conferencia Teléfono CANAL 1	X					
	Activación Conferencia Teléfono CANAL 2	x2					
	Activación Conferencia Teléfono CANAL 3	x3					
	Desactivación Conferencia	X					
Musica Bluetooth / Cable	Accionar la reproducción musical (Play)			X			
	Función Pausa (Pause)			X			
	Pista siguiente (Forward)				2 sec		
	Pista anterior (REW)					2 sec	
	Compartir música A2DP			X			
	Activación audio cavo			x3			
	Desactivación audio cavo			x3			
Intercomunicador N-Com (serie 900)	Conexión CANAL 1	X					
	Desconexión intercomunicador activo	X					
	Llamada CANAL 2	x2					
	Llamada CANAL 3	x3					
	Conexión Intercomunicador de Grupo		2 sec				
	Desconexión intercomunicador de Grupo	X					
Menú Radio	Encendido Radio			x2			
	Apagado Radio			x2			
	Búsqueda automática nueva emisora				2 sec		
	Cambio de emisora (ya memorizada)					2 sec	
	Memorizar emisora					4 sec	

*Pulsar cualquier botón del teclado N-Com.

**Pulsar contemporáneamente los botones.

***Con el sistema apagado.