

## SCHEMA RIASSUNTIVO COMANDI N-COM B902

		Tasto	n	on	▲	▼	▲ + ▼
<b>Funzioni Base</b>	Accensione			2 sec			
	Spegnimento			6 sec			
	Aumento Volume				X		
	Diminuzione Volume					X	
	Menu Affiliazione***			4 sec			
	Menu Configurazione						4 sec
<b>Dispositivi Bluetooth</b>	Risposta telefono*	X	X	X	X		
	Chiamata vocale			2 sec			
	Menu Chiamata Rapida**	X	X				
	Riaggancio/Rifiuto telefonata			2 sec			
	Connessione Manuale Dispositivo			2 sec			
	Attivazione Conferenza Telefono CANALE 1	X					
	Attivazione Conferenza Telefono CANALE 2	x2					
	Attivazione Conferenza Telefono CANALE 3	x3					
Disattivazione Conferenza	X						
<b>Musica Bluetooth / Cavo</b>	Avvio musica (Play)		X				
	Pausa musica (Pause)		X				
	Traccia successiva (FFW)				2 sec		
	Traccia precedente (REW)					2 sec	
	Condivisione musica A2DP		X				
	Attivazione audio cavo		x3				
	Disattivazione audio cavo		x3				
<b>Interfono N-Com (serie 900)</b>	Connessione CANALE 1	X					
	Disconnessione interfono attivo	X					
	Chiamata CANALE 2	x2					
	Chiamata CANALE 3	x3					
	Connessione Interfono di gruppo		2 sec				
	Disconnessione Interfono di gruppo	X					
<b>Menù Radio</b>	Accensione Radio		x2				
	Spegnimento Radio		x2				
	Ricerca automatica nuova stazione				2 sec		
	Cambio stazione (stazioni in memoria)					2 sec	
	Memorizzare Stazione					4 sec	

\*Premere un tasto qualsiasi della tastiera N-Com.

\*\*Premere contemporaneamente i tasti.

\*\*\*Partendo da sistema spento.