

SAMENVATTEND SCHEMA BEDIENINGEN N-COM B902

		Toets	n	on	▲	▼	▲ + ▼
Basisfuncties	Inschakeling			2 sec			
	Uitschakeling			6 sec			
	Toename Volume				X		
	Afname Volume					X	
	Menu Pairing***			4 sec			
	Configuratiemenu						4 sec
Bluetooth systemen	Oproep beantwoorden*	X	X	X	X		
	Vocale oproep			2 sec			
	Menu Snelkiezen**	X	X				
	Gesprek weigeren/eindigen			2 sec			
	Handmatige verbinding systeem			2 sec			
	Activering telefoon conferentie KANAAL 1	X					
	Activering telefoon conferentie KANAAL 2	x2					
	Activering telefoon conferentie KANAAL 3	x3					
	Deactivering Conferentie	X					
Muziek Bluetooth / Kabel	Start muziekreproductie (Play)			X			
	Pauze (Pause)			X			
	Volgend nummer (Forward)				2 sec		
	Vorig nummer (REW)					2 sec	
	Muziekdeling A2DP			X			
	Activering audio kabel			x3			
	Desactivering audio kabel			x3			
Intercom N-Com (serie 900)	Verbinding KANAAL 1	X					
	Afmelding actieve intercom	X					
	Oproep KANAAL 2	x2					
	Oproep KANAAL 3	x3					
	Activering conferentie verbinding	2 sec					
	Deactivering conferentie verbinding	X					
Radio Menu	Inschakeling Radio			x2			
	Uitschakeling Radio			x2			
	Automatisch zoeken nieuw station				2 sec		
	Station wisselen (stations in geheugen)					2 sec	
	Station memoriseren					4 sec	

*Druk op eender welke toets van het toetsenbord N-Com.

**Druk gelijktijdig op de toetsen.

***Vanaf systeem uitgeschakeld.