

N-COM B602 SAMMENFATTENDE SKEMA OVER BETJENINGER

KOMPLET MODALITET

		Tast	n	▲	▼	▲ + ▼
Grundlæggende Indstillinger	Tænd		2 sek			
	Sluk		4 sek			
	Højere Lydstyrke			X		
	Lavere Lydstyrke				X	
	Tilknytningsmenu (fra slukket system)		4 sek			
	Konfigurationsmenu (fra tændt system)					4 sek
	Komplet / Enkel** Modalitet (fra slukket system)		5 sek			5 sek
	Reset** (Nulstilling) (fra tændt system)		5 sek		5 sek	

Bluetooth kilder	Svar på telefonopkald*		X	X	X	
	Taleopkald		2 sek			
	Hurtigt opkald menu**		X		X	
	Afslutning / Nægtet opkald		2 sek			
	Manuel tilslutning af kilde		2 sek			
	Aktivering af konference telefon		X			
	Afbrydelse af konference telefon		X			

Bluetooth Musik	Start af afspilning (Play)			2 sek		
	Pausefunktion (Pause)			2 sek		
	Næste spor (FFW)			3 sek		
	Forrige spor (REW)				3 sek	
	Deling af musik A2DP			2 sek		

Samtaleanlæg N-Com (serie 900-600)	Tilslutning af samtaleanlæg		X			
	Afbrydelse af aktivt samtaleanlæg		X			

*Tryk på en hvilken som helst tast på N-Com tastaturet.

**Tryk samtidig på tasterne.

ENKEL MODALITET

		Tast	n	▲	▼	▲ + ▼
Grundlæggende Base	Tænd		2 sek			
	Sluk		4 sek			
	Højere lydstyrke			X		
	Lavere lydstyrke				X	
	Tilknytningsmenu (fra slukket system)		4 sek			
	Komplet / Enkel Modalitet** (fra slukket system)		5 sek		5 sek	
	Reset** (Nulstil) (fra tændt system)		5 sek	5 sek		
	Slet tilknytninger** (fra Tilknytningsmodalitet)			4 sek	4 sek	
Bluetooth Kilder	Svar på telefonopkald*		X	X	X	
	Afslutning / Nægtet opkald		2 sek			
	Manuel Tilslutning af Kilde		2 sek			
Samtaleanlæg N-Com (serie 900-600)	Tilslutning af samtaleanlæg		X			
	Afbrydelse af samtaleanlæg aktiv		X			

*Tryk på en hvilken som helst tast på N-Com tastaturet.

**Tryk samtidig på tasterne.